

Installation et utilisation de LapLink Host

LapLink Host est une version restreinte de LapLink qui prend en charge des ordinateurs supplémentaires. Le contrat de licence de LapLink Tech vous autorise à installer la version complète de LapLink Tech sur trois PC au maximum, mais vous pouvez installer LapLink Host sur cinq ordinateurs supplémentaires, sous réserve que le programme soit utilisé exclusivement sur l'hôte. Vous pouvez vous connecter à LapLink Host à partir d'une version complète de LapLink, mais LapLink Host ne vous permet pas d'établir de connexions en départ. Consultez l'addenda (au verso) pour plus d'informations sur les conditions d'utilisation.

LapLink Host peut être exécuté sous Windows 95, 98 et NT 4.0. Une version de LapLink Host pour Windows 3.1 est également disponible sur le CD-ROM de LapLink. Pour plus d'informations sur cette version de LapLink, consultez la documentation en ligne disponible sur le CD-ROM.

Création de disquettes d'installation pour LapLink Host

Pour installer LapLink Host, créez d'abord un jeu de disquettes à partir du CD-ROM de LapLink.

Pour créer des disquettes d'installation de LapLink Host :

- 1 Insérez le CD-ROM de LapLink dans votre lecteur.
Si l'écran de bienvenue ne s'affiche pas, ouvrez l'Explorateur Windows et cliquez deux fois sur le fichier **demarrer.exe** du CD-ROM.
- 2 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur Créer des disquettes d'installation, puis sur LapLink Host.
- 3 Insérez les disquettes lorsque vous y êtes invité(e). (Vous aurez besoin de huit disquettes.)

Une fois le jeu de disquettes créé, vous pouvez installer LapLink Host. Vous pouvez procéder à l'installation à partir des disquettes ou copier les fichiers des disquettes sur un dossier du réseau et laisser aux utilisateurs le soin d'installer LapLink Host à partir du réseau.

Pour mettre en place la sécurité dès la première utilisation, LapLink Host est configuré par défaut avec le mot de passe local et les informations d'identification suivants :

- Mot de passe local : **admin**
- Identifiant : **admin** Mot de passe : **admin**

Vous pouvez installer LapLink Host avec les informations d'identification et de mot de passe local prédéfinis ou vous pouvez modifier ces données de connexion.

Modification du mot de passe local de LapLink Host

Pour éviter que les utilisateurs changent la configuration de LapLink, les commandes suivantes des menus de LapLink Host requièrent un mot de passe (appelé *mot de passe local*) :

- Menu Connexion/Connexion par modem
- Menu Options/Contrôle à distance
- Menu Options/Sécurité
- Menu Options/Journal (uniquement pour certaines options)

Vous pouvez remplacer le mot de passe local prédéfini (**admin**) par le mot de passe de votre choix.

Pour changer de mot de passe local après l'installation de LapLink Host :

- 1 Choisissez Sécurité dans le menu Options, puis saisissez le mot de passe local : **admin**.
- 2 Dans le panneau Sécurité locale, cliquez sur le bouton Mot de passe et saisissez le nouveau mot de passe.

Pour changer de mot de passe local en vue d'autres installations :

◆ Installez LapLink Host sur un ordinateur et changez de mot de passe local en suivant la procédure ci-dessus. Copiez ensuite les fichiers TSI.PWD et TSI.PBK du sous-dossier TSI32 de Windows sur la première disquette d'installation ou sur le dossier réseau contenant vos fichiers d'installation.

Lorsque vous installerez LapLink Host à partir des disquettes d'installation ou du réseau, le nouveau mot de passe local sera utilisé.

Modification des informations d'identification de LapLink Host

Pour vous connecter à LapLink Host à partir d'autres ordinateurs, vous devez saisir au préalable un identifiant et un mot de passe. Par défaut, LapLink Host est configuré avec l'identifiant **admin** et le mot de passe **admin**. Vous pouvez modifier ces informations d'identification.

Pour modifier les informations d'identification après l'installation de LapLink Host :

- 1 Choisissez Sécurité dans le menu Options, puis saisissez le mot de passe local : **admin**.
- 2 Dans le panneau Liste de connexions, cliquez sur **admin** dans la liste des utilisateurs, puis cliquez sur le bouton Modifier. Changez l'identifiant, le mot de passe et les autres informations de sécurité à votre convenance, puis cliquez sur OK.

Pour modifier les informations d'identification en vue d'autres installations :

◆ Installez LapLink Host sur un ordinateur, puis modifiez les informations d'identification en suivant la procédure ci-dessus. Copiez ensuite les fichiers TSI.PWD et TSI.PBK du sous-dossier TSI32 de Windows sur la première disquette d'installation ou sur le dossier réseau contenant vos fichiers d'installation.

Lorsque vous installerez LapLink Host à partir des disquettes d'installation ou du réseau, les nouvelles informations d'identification seront utilisées.

Informations complémentaires sur LapLink Host

Mis à part l'identifiant et le mot de passe prédéfinis, LapLink Host fonctionne de la même façon que LapLink. Consultez la documentation et l'aide en ligne de LapLink pour en savoir plus sur la configuration de LapLink Host.

Contrat de licence de Traveling Software - Addenda

Hôte uniquement - Cinq licences

Outre la version complète du contrat de licence incluse dans le Guide de référence, LapLink Tech comprend cinq (5) licences de LapLink Host et/ou LapLink Host pour Windows 3.1.

Ce logiciel est fourni sous licence, il n'est pas vendu. L'utilisateur s'engage à respecter les conditions d'utilisation de Traveling Software, Inc. Chaque ordinateur personnel sur lequel est installé le logiciel doit disposer d'un contrat de licence valable. Un utilisateur unique possédant plusieurs ordinateurs devra également posséder une licence pour chacun de ses ordinateurs.

L'usage de ce programme est exclusivement réservé à un système hôte. La modification de certains paramètres mentionnés ci-dessus qui permettrait de faire fonctionner ce produit comme la version complète de LapLink n'est pas autorisée par le contrat de licence inclus dans ce coffret. Veuillez contacter Traveling Software au (1) 800 343 8080 pour obtenir la licence adaptée au produit complet ou des licences hôte supplémentaires.